

Radat HC005S Käyttöohje

M-Light

Mikroaalto-liiketunnistimen HC005S tekniset ominaisuudet

- Pienikokoinen, 65x36,5 mm, kork. 26 mm
- Käyttöjännite 230-240VAC, 50HZ
- HF taajuus 5.8 Ghz, lähetysteho < 0,2mW
- Max. Kuorma 400W (kapasitiivinen), 800W (resistiivinen)
- Tehonkulutus < 0.5W
- Havaitsemiskulma 30-150°
- Havaitsemisalueen säde max 12m, säädettävissä, max 6m korkeudella
- Pitoaika säädettävissä 5s – 5min
- Hämräherkkyden säätö 2-50 LUX / pois käytöstä

Radat asetukset

Liike- / hämrätunnistin säädetään mikrokytkimillä seuraavasti:

I	●	●	●	100%
II	○	●	●	75%
III	○	●	○	50%
IV	○	○	●	30%
V	○	○	○	10%



I	●	●	●	5s
II	○	●	●	30s
III	●	○	●	60s
IV	●	●	○	120s
V	●	○	○	300s



I	●	●	●	Disable
II	○	●	●	50Lux
III	○	●	○	20Lux
IV	○	○	●	5 Lux
V	○	○	○	2 Lux



Tunnistusalue, max. 9m

Pitoaika

Hämrätunnistimen raja
Disable = valotunnistin ei käytössä

